

訂定功率

為您及澳門開啟光輝未來

A ligação ao futuro para si e para Macau

Switching on the future for you and Macau



澳門馬交石炮台馬路澳電大樓
Edifício CEM - Estrada D. Maria II, Macau
資訊通 Linha Info Info Line 28339911
www.cem-macau.com

澳門電力股份有限公司
Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.



如何選擇合適的訂定功率(電錶大小)？

選擇訂定功率時，應考慮所有於同一時間內使用的電器的功率，如下列所示：

所有電器於同一時間內使用的總功率	訂定功率
至 3,400 瓦特	3.4 千伏安
由 3,400 以上 至 6,900 瓦特	6.9 千伏安
由 6,900 以上 至 11,500瓦特	11.5 千伏安
由 11,500以上 至13,800 瓦特	13.8 千伏安*
由 13,800以上 至20,700 瓦特	20.7 千伏安*

*三相式設備

斷路器

為了監控供電電負荷，我們將會安裝一個斷路器，如下列所示：

訂定功率	斷路器
3.4 千伏安	1 x 16 安培
6.9 千伏安	1 x 32 安培
11.5 千伏安	1 x 50 安培
13.8 千伏安	3 x 20 安培
20.7 千伏安	3 x 32 安培

以下的範例可協助您選擇合適的訂定功率值：

若您使用下列電器：

1	加上 2	加上 3
電視機 x 1	冷氣機 x 2	冷氣機 x 4
音響 x 1	洗衣機 x 1	洗衣機 x 1
抽濕機 x 1	電暖爐 x 2	電暖爐 x 4
風扇 x 1	洗碗碟機 x 1	洗碗碟機 x 1
電飯煲 x 1		電熱水爐 x 1
照明 x 1		電焗爐 x 1
雪櫃 x 1		
熨斗 x 1		

若不會同時使用超過兩部電器。

若不會同時使用超過四部電器。

1 我們建議3.4千伏安的訂定功率

1+2 我們建議6.9千伏安的訂定功率

1+3 我們建議11.5千伏安的訂定功率

若您希望在不受限制情況下使用上述全部電器，您可申請13.8千伏安、20.7千伏安或較高的訂定功率；此情況下或當您的電器數量(或性質)與上述的例子有所差別，您可聯絡我們，助您選擇合適的訂定功率。

電器功率

為方便您計算訂定功率，我們為您提供下列一些常用的電器及其功率以供參考：

電器	功率(瓦特)**
白熾燈泡	5 - 250
慳電膽	4 - 30
光管	14 - 65
電視機	50 - 400
電腦	80 - 300
音響	20 - 100
風扇	20 - 60
冷氣機	1,000 - 3,000
電暖爐	1,000 - 3,000
抽濕機	200 - 500
雪櫃	100 - 300
電飯煲	300 - 1,500
抽油煙機	40 - 150
微波爐	500 - 1,500
電焗爐	1,000 - 5,000
電磁爐	1,500 - 4,000
電熱水壺	600 - 2,000
多士爐	600 - 1,000
洗衣機	500 - 3,000
乾衣機	1,000 - 3,000
吸塵機	300 - 1,000
洗碗碟機	2,000 - 3,000
消毒碗櫃	500 - 1,000
熨斗	400 - 1,000
風筒	600 - 1,500
儲水式電熱水爐	1,500 - 6,000

**以上各電器的功率值只是估值，請參照您的電器功率值說明。